



Plaque 1 bouton poussoir

Bouton : fonction On/Off, va-et-vient entre 2 points d'allumage ou plus.
Télerupteur (ou télévariateur) obligatoire.


CARACTÉRISTIQUES

- Ce produit doit être obligatoirement installé en intérieur et relié à la terre.
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans produit.
- Indice de protection : IP20 (IP21 sur demande)

| PLAQUE DE RECOUVREMENT | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Matière | laiton massif |
| Dimensions | 80x80x3 mm |
| Chanfrein | non |
| Vis apparentes | oui (fournies) |
| Contre-plaque | non |
| Axe des vis (sens de pose) | horizontal par défaut |
| Entraxe des vis | 60 mm |
| Type de vis | bois (torx) Ø3xL.25 mm |
| Coloris | les 25 teintes du nuancier Meljac |

| ÉQUIPEMENT | |
|----------------------------|--|
| Type de mécanisme | interrupteur poussoir - canon oblong |
| Alimentation | 6A/250V |
| Connectique Câblage | - connexion automatique (par défaut) : 6A/250V - connexion à vis (sur demande) : 6A/250V avec câbles rigides de section 1,5 mm ² dénudés sur 13 mm |
| Coloris | par défaut : chromé sur teintes froides et spéciales, doré sur teintes chaudes |

BOITIER D'ENCASTREMENT À UTILISER



| | |
|--------------------------|---|
| Type | Mixte MELJAC prêt à l'emploi pour la maçonnerie. Commander le kit complémentaire pour la cloison sèche. |
| Référence boîtier | CBBOICZ-Z080800299 |
| Référence kit | CBBOICZ-Z0MELKIT99 |
| Dimensions | L.71xI.69xP.50 mm |
| Entraxe des vis | 60 mm |

COTES D'ENCOMBREMENT

